



EVO  
MINI

MULTIFREQUENZA QUADRICANALE (2+2 laterali) / *FOUR CHANNELS MULTIFREQUENCY*  
Codici fissi e Rolling code / Fixed and Rolling codes

COMPATIBILE CON IL PROGRAMMATORE  
COMPATIBLE WITH PROGRAMMER



www.why-evo.com  
www.sicetech.it



Cod. 4791030 INTENSE BLACK

Cod. 4791031 ACID GREEN

Cod. 4791032 VULCAN RED

Cod. 4791033 PURE EMERALD

Cod. 4791034 PURE GREY

Cod. 4791035 PURE YELLOW

## PROCEDURE DUPLICAZIONE / MANUAL INSTRUCTIONS

### CODICI FISSI / FIX CODES

**1** tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2  
*while holding down button 1 press and release button 2 four times.*

**2** il led lampeggia ogni 2 sec.  
*the LED flashes every 2 sec.*

**3** premere il tasto da copiare  
*press the button to be copied*  
1 - 3 cm  
il led lampeggia veloce  
*the LED flashes quickly*

**4** premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice  
*press the button where you want to save the code*

**5** **PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE**  
*REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE*

**FUNZIONAMENTO DIRETTO**  
*DIRECT FUNCTIONING*

### ROLLING SIMPLE

\*consultare la lista di compatibilità / \*verify compatibility list

**1** tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2  
*while holding down button 1 press and release button 2 four times.*

**2** il led lampeggia ogni 2 sec.  
*the LED flashes every 2 sec.*

**3** premere il tasto da copiare  
*press the button to be copied*  
1 - 3 cm  
il led lampeggia veloce  
*the LED flashes quickly*

**4** premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice  
*press the button where you want to save the code*

**5** **PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE\***  
*REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE\**

**TECNOLOGIA WHY SYNC**  
*WHY SYNC TECHNOLOGY*

**FUNZIONAMENTO DIRETTO**  
*DIRECT FUNCTIONING*

**AGIRE IN RICEVENTE**  
*ACT ON THE RECEIVER*

### ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)

**RADIOCOMANDI COMPATIBILI**  
*COMPATIBLE REMOTE CONTROLS*

**1** tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2  
*while holding down button 1 press and release button 2 four times.*

**2** il led lampeggia ogni 2 sec.  
*the LED flashes every 2 sec.*

**3** premere il tasto da copiare  
*press button to be copied*  
1 - 3 cm  
il led passa a luce fissa per poi emettere un doppio lampeggio ogni sec.  
*the LED changes to a steady light and then emits a double flash every sec.*

**4** premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del trasmettitore BFT (codice sorgente) \*\*  
*press simultaneously button 1 and 2 on BFT remote control (source code) \*\**  
1 - 3 cm  
il led lampeggia veloce  
*the LED flashes quickly*

**5** premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice  
*press the button where you want to save the code*

**6** **PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE\***  
*REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE\**

**TECNOLOGIA WHY SYNC**  
*WHY SYNC TECHNOLOGY*

**AGIRE IN RICEVENTE**  
*ACT ON THE RECEIVER*

**\*\*Nelle versioni meno recenti, servendosi di uno spillo premere il tasto nascosto che si trova sul retro del trasmettitore.**  
**\*\*In the old versions, press hidden button located on the back by using a pin.**

### ROLLING COMPLEX (FAAC/GENIUS)

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER.  
Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

WARNING: VERIFY IF THE REMOTE CONTROL IS A MASTER.  
Pressing any button, the LED has to emit a double flash instead switch on as a fixed light.

**RADIOCOMANDI COMPATIBILI**  
*COMPATIBLE REMOTE CONTROLS*

**1** tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2  
*while holding down button 1 press and release button 2 four times.*

**2** il led lampeggia ogni 2 sec.  
*the LED flashes every 2 sec.*

**3** premere il tasto da copiare  
*press the button to be copied*  
1 - 3 cm  
il led passa a luce fissa per poi emettere un doppio lampeggio ogni sec.  
*the LED changes to a steady light and then emits a double flash every sec.*

**4** premere insieme entrambi i tasti 1 e 2 (come da figura) e rilasciarli quando il led lampeggia  
*press simultaneously buttons 1 and 2 (as shown in the drawing) and release both when LED flashes*

**5** mentre il led lampeggia premere il tasto da copiare  
*while LED flashes press the button to be copied*  
1 - 3 cm  
il led lampeggia veloce  
*the LED flashes quickly*

**6** premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice  
*press the button where you want to save the code*

**7** **PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE**  
*REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE*

**FUNZIONAMENTO DIRETTO**  
*DIRECT FUNCTIONING*

### ROLLING COMPLEX (AVIDSEN/V2)

**RADIOCOMANDI COMPATIBILI AVIDSEN**  
*COMPATIBLE REMOTE CONTROLS AVIDSEN*

**1** tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2  
*while holding down button 1 press and release button 2 four times.*

**2** il led lampeggia ogni 2 sec.  
*the LED flashes every 2 sec.*

**3** premere il tasto da copiare  
*press the button to be copied*  
1 - 3 cm  
il led passa a luce fissa per poi emettere un doppio lampeggio ogni sec.  
*the LED changes to a steady light and then emits a double flash every sec.*

**4** premere nuovamente il tasto da copiare  
*press the button to be copied again*  
1 - 3 cm  
il led lampeggia veloce  
*the LED flashes quickly*

**5** premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice  
*the LED flashes quickly*

**6** **PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE\***  
*REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE\**

**TECNOLOGIA WHY SYNC**  
*WHY SYNC TECHNOLOGY*

**AGIRE IN RICEVENTE**  
*ACT ON THE RECEIVER*

